深圳市顶华盛泰科技有限公司

和弦门铃系列

和弦 16 首选曲门铃 IC

TR6206P

16 首和弦门铃声曲目:

1.叮咚、叮咚 2. 致爱丽丝 3. 西敏寺钟声 4. 梁祝 5. 小天鹅 6. 红河谷 7. 铁达尼克号 8. 土耳其进行曲 9. 小步舞曲 10. 恭喜你 11. 威廉尔逊序曲 12. 爱的罗曼史 13. 回忆 14. 小美人鱼 15. 绿袖子 16. 罗密欧与朱丽叶

协议部分:


1. 格式:

TG1(选曲):80H~8FH 1000 0000-----选择第1首;1000 0001-----选择第2首

… 1000 1111-----选择第 16 首。

TG2(播放):90H 1001 0000 音量: A2H 1010 0010 停止: A0H 1010 0000

2. 波形:




产品应用:

◆ 数码遥控门铃、有线门铃、音乐盒、玩具、闹钟整点报时等领域

电气规格 (Ta=25℃, VDD=3V)

Characteristics	Sym	Min	Тур	Max	Unit	REMARKS
工作电压 Operating Voltage	VDD	2.4	3.0	5.1	V	
工作电流 Operating Current	IOP		3	5	mA	VDD=4.5V,Rocs=6MHZ
静态电流 Quiescent Current	ISB		3.0	5.0	uА	
输入电流 Input Driving Current	IOH	1	12		uA	VDD=4.5V,
振荡频率 Oscillator Frequency	FOSC	_	4	8	MHZ	External ± 30%, 4.5V
工作温度 Operating Temperature	Temp	0	25	60	$^{\circ}\!\mathbb{C}$	

SOP 脚位图:



SOP应用图:

